


BOSCH SERVICE-LISTE**P-DAI 3/10-1****FIRMA: Daimler-Benz AG, Stuttgart-Untertürkheim****Schlüsselnummer****300 SEb****Pkw****dai001129932****MOTOR-TYP****GEBAUT**
von bis**VOLT****ZYL.****PS**
von bis**M 189, VIII, 189.989****11.65****12****6****170****Technische Angaben über das Fahrzeug**

Arbeitsverfahren
Nennleistung in PS
bei Drehzahl/min.
Höchst-drehzahl/min.
Hubraum in Liter
Bohrung/Hub in mm
Verdichtung
Zylinderanordnung
Zündfolge
Kraftstoff
Kühlung

4Takt-Otto-Benzineinspritzung
170 DIN 195 SAE
5400 5500
6000
2,996
85/88
8,8:1
Reihe stehend
1-5-3-6-2-4
Benzin
Wasser (Pumpe)

Zündung

Zündzeitpunkt-Werkeinstellung
mit Stroboskop:

Frühanschlag 28° vor OT bei 4500 U/min
Toleranz zwischen Zyl. 1 und 6 max. -2°

Generator

Drehzahlverhältnis KW:Generator

1:1,41**Starter**

Ritzel
Zahnkranz

9 Zähne, Modul 2,11
156 Zähne

For English translations consult translation key VDT-BAA020/7
Vous trouverez les traductions françaises dans le code VDT-BAA020/7
Para la traducción al español consultar la clave VDT-BAA020/7

ROBERT BOSCH GMBH STUTT GART**VDT 9.5.1966**

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut		I ₁	Bestellnummer	I ₂
		von	bis			
	ELEKTRISCHE AUSRÜSTUNG -----					
00000	Zündverteiler PFUR6	11.65	.		0 231 141 002	
00100	Verteilerstecker entst.	11.65	.		0 356 250 010	
00151	Schutzkappe	11.65	.		1 290 558 078	
01000	Zündspule KW12V	11.65	.		0 221 102 033	
01052	Schutzkappe	11.65	.		3 130 558 000	
01052	Schutzkappe	11.65	.		1 200 522 001	
01100	Vorwiderstand f. ZS	11.65	.		1 224 509 050	
02000	Zündkerze WG250T28 WW	11.65	.	s	0 241 250 002	
02000	Zündkerze W250P21 WW	11.65	.	s	0 241 250 001	
02100	Kerzenstecker	11.65	12.65		0 356 301 003	
02100	Kerzenstecker	01.66	.		0 356 301 005	
03000	Generator K(R)14V38A15	11.65	.		0 101 402 076	
03100	Regler	11.65	.		0 190 309 010	
03000	Generator K(R)14V50A16	11.65	.		0 101 402 086	x
03056	Kondensator f. LJ, Kl.D+	11.65	.		1 297 330 070	
03100	Regler	11.65	.		0 190 309 039	
05000	Starter GE(R)12V1,3PS	11.65	.		0 001 307 019	
07000	Batterie, gef. 12V 66Ah	11.65	.		0 181 156 611	
10100	Scheinwerfer, asym. RV	11.65	.		0 301 850 005	
10150	Steckdose	11.65	.		1 304 485 030	
10200	Scheinwerfer, asym. LV	11.65	.		0 301 850 504	
10250	Steckdose	11.65	.		1 304 485 030	
10300	Scheinwerfer USA	11.65	.		0 302 350 004	

I₁ (Index 1): s = Sonderfall

WW = wahlweise, RV = Rechtsverkehr, LV = Linksverkehr

I₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut von	bis	l ₁	Bestellnummer	l ₂
10350	Steckdose	11.65	.		1 304 485 030	
12000	Blink-Begr.leuchte USA	11.65	.	s	0 311 503 003	
	GLUEHLAMPEN:	.	.			
14100	Scheinwerfer-, 45/40 W	11.65	.		7 951	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 505 010	
	für Commonwealth				1 907 505 011	
14200	Hilfs-, 4 W	11.65	.		3 893	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 530 310	
	für Commonwealth				1 907 530 311	
15000	Nebelscheinwerfer-, 35 W	11.65	.		7 309	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 510 210	
	für Commonwealth				1 907 510 211	
16000	Blink-Begr.-, 18 W	11.65	.		7 527	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 520 110	
	für Commonwealth				-	
16000	Blink-Begr.-, 18/5 W USA	11.65	.	s	7 231	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 525 110	
	für Commonwealth				-	
16300	Park-, 3 W	11.65	.		5 004	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 530 410	
	für Commonwealth				1 907 530 411	
16300	Park-, 4 W USA	11.65	.	s	3 893	
	Bosch-Bestellnummer				1 907 530 310	
	für Commonwealth				1 907 530 311	
	VERSCHIEDENES:					
18100	Starktonhorn ZK	11.65	.	s	0 320 202 016	
18100	Starktonhorn ZK	11.65	.	s	0 320 202 006	
18300	Wischermotor EHP12	11.65	.		0 390 446 050	
18450	Wischblatt	11.65	.		3 398 110 512	
18451	Wischarm RAB	11.65	.	s	3 398 100 564	
18451	Wischarm LAB	11.65	.	s	3 398 100 563	

l₁ (Index 1): s = Sonderfall

ZK = Zweiklang, RAB = Rechtsanbau, LAB = Linksanbau

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel Nr.	Benennung	eingebaut von bis		l ₁	Bestellnummer	l ₂
18700	Gebbläsemotor CPH(R)12V	11.65	.		0 130 065 001	
19100	Motor Fensterheber FRA(RL)12V	11.65	.		0 132 001 008	x
19300	Motor Schiebedach FRA(RL)12V	11.65	.		0 132 001 008	
	SCHALTER:	.	.			
20900	Licht-	11.65	.		0 341 201 003	
	RELAIS:	.	.			
25300	Lichthupen- F I	11.65	.	s	0 332 202 001	x
26500	Wischermotor-	11.65	.		0 332 515 003	
30000	Blinkgeber	11.65	.		0 336 150 003	
	RADIO-ENTSTOERMITTEL für Lang- und Mittelwelle					
33058	Kondensator f. ZS, Kl.15	.	.		1 297 330 001	
33069	Kondensator f. RS, Kl.B+	.	.		1 297 330 071	
	für Lang-, Mittel-, Kurzwelle und UKW					
33158	Kondensator f. ZS, Kl.15	.	.		1 297 330 001	
33169	Kondensator f. RS, Kl.B+	.	.		1 297 330 071	
33170	Verbindungsleitung dazu	.	.		1 294 441 001	
33171	Kondens. f. RS, Kl.D+/61	.	.		1 297 330 070	
33173	Entstörer f. RS, Kl.DF	.	.		0 290 002 002	
	EINSPRITZ-AUSRÜSTUNG -----					
42000	Pumpenkombination	11.65	.		0 408 026 012	
42100	Einspritzpumpe	11.65	.		PES 6 KL 70 A 120 R 19	
42200	Fliehkraftregler	11.65	.		0 428 023 012	

l₁ (Index 1): s = Sonderfall

F = Frankreich, I = Italien

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

ERZEUGNISSE

Schlüssel- Nr.	Benennung	eingebaut		l ₁	Bestellnummer	l ₂
		von	bis			
47000	Einspritzventil	11.65	.		0 437 501 002	
47050	Oeffnungsdruck atü	11.65			15 - 18	
47500	Kraftstoff-Filter	11.65	.		0 450 108 003	
50000	Förderpumpe elektr.	11.65	.		0 442 200 008	
50300	Relais f. Fettzugmagnet	11.65	.		0 332 008 001	
50300	Relais f. Startventil	11.65	.		0 332 008 001	
50400	Startventil elektromagn.	11.65	.		0 437 900 006	

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
	ZUENDVERTEILER	0 231 141 002	
00001	Kontaktsatz	1 237 013 043	
00002	Kondensator	1 237 330 067	
00003	Verteilerläufer	1 234 332 100	
00004	Verteilerkappe	1 235 520 043	
00005	Unterdruckversteller	1 237 121 161	
	ZUENDKERZE	0 241 250 001	
02001	Elektrodenabstand in mm	0,35	
	ZUENDKERZE	0 241 250 002	
02001	Elektrodenabstand in mm	0,45	
	GENERATOR	0 101 402 076	
03001	Generator oR	0 101 402 076	
03002	Kohlebürstensatz	2 107 014 018	
03003	Druckfeder	2 104 652 001	
03004	Anker mit Kugellager	2 104 015 281	
03006	Erregerwicklung Spule 1	2 104 105 047	
03007	Erregerwicklung Spule 2	2 104 105 107	
03008	Erregerwicklung Spule 3	2 104 105 108	

l₂ (Index 2): o = Erstausrüstung nicht von Bosch; f = Fabrikausführung; v = verboten
x = auf Wunsch (zusätzliche Ausrüstung, Einbauvorschlag)

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
03009	Erregerwicklung Spule 4	2 104 105 048	
03012	Antriebslager	2 105 825 028	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 023	
03014	Kollektorlager	2 105 855 117	
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 023	
	GENERATOR	0 101 402 086	
03001	Generator oR	0 101 402 086	
03002	Kohlebürstensatz	2 107 014 018	
03003	Druckfeder	2 104 652 001	
03004	Anker mit Kugellager	2 104 015 321	
03006	Erregerwicklung Spule 1	2 104 105 047	
03007	Erregerwicklung Spule 2	2 104 105 107	
03008	Erregerwicklung Spule 3	2 104 105 108	
03009	Erregerwicklung Spule 4	2 104 105 048	
03012	Antriebslager	2 105 825 028	
03013	Kugellager im Antriebslager	1 900 900 023	
03014	Kollektorlager	2 105 855 117	
03015	Lager im Kollektorlager	1 900 900 023	
	STARTER	0 001 307 019	
05001	Kohlebürstensatz	1 107 014 110	
05002	Druckfeder	1 004 652 000	
05003	Anker	2 004 003 026	
05005	Erregerwicklung Spule 1 und 2	2 004 113 000	
05007	Erregerwicklung Spule 3 und 4	2 004 113 001	
05013	Getriebe mit Ritzel	2 006 209 020	
05015	Antriebslager	2 005 823 062	
05016	Lager im Antriebslager	1 000 301 011	
05017	Kollektorlager	2 005 853 004	
05018	Lager im	1 000 301 000	
05024	Einrückrelais	0 331 400 018	
	BATTERIE, gef.	0 181 156 611	
07001	Batterie, ungefüllt	0 181 056 611	
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 850 005	
10101	Streuscheibe	1 305 630 022	
10104	Dichtring zur Streuscheibe	1 301 014 010	
10105	Reflektor	1 305 314 109	
10106	Haltefeder	1 301 253 030	
10108	Abdeckrahmen	1 305 542 031	
10109	Dichtring gegen Karosserie	1 301 015 012	
10110	Lampenfassung	1 300 520 000	
10115	Lichtscheibe für Blinklicht	1 305 620 035	
10116	Reflektor für Blinklicht	1 315 320 906	
10118	Reflektor für Nebellicht	1 305 320 078	
10119	Lampenfassung f. Nebellicht	1 300 636 903	

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
	SCHEINWERFER, asym.	0 301 850 504	
10201	Streuscheibe	1 305 630 023	
10204	Dichtring zur Streuscheibe	1 301 014 010	
10205	Reflektor	1 305 314 133	
10206	Haltefeder	1 301 253 030	
10208	Abdeckrahmen	1 305 542 031	
10209	Dichtring gegen Karosserie	1 301 015 012	
10210	Lampenfassung	1 300 520 000	
10215	Lichtscheibe für Blinklicht	1 305 620 035	
10216	Reflektor für Blinklicht	1 315 320 906	
10218	Reflektor für Nebellicht	1 305 320 078	
10219	Lampenfassung f. Nebellicht	1 300 636 904	
	SCHEINWERFER, USA	0 302 350 004	
10301	Abdeckrahmen	1 305 542 042	
10303	Einstellring	1 305 521 050	
10304	Ueberwurfmutter	1 305 521 051	
10313	Bügel	1 304 682 150	
10314	Ueberwurfring f. Streuscheibe	1 305 501 130	
	LEUCHTE	0 311 503 003	
12001	Lichtscheibe	1 315 601 505	
12003	Dichtung für Lichtscheibe	1 310 031 004	
	WISCHERMOTOR	0 390 446 050	
18301	Kohlebürstensatz	1 397 014 117	
18304	Relais	0 332 200 015	
	MOTOR	0 130 065 001	
01	Kohlebürstensatz	3 137 014 109	
	MOTOR	0 132 001 008	
01	Kohlebürstensatz	1 137 014 104	
	EINSPRITZPUMPE	0 418 076 007	
42101	Pumpenkolben mit Pumpenzyl.	1 418 303 023	
42102	Feder zum Pumpenkolben	1 414 617 030	
42103	Druckventil m. Ventilträger	1 418 500 003	
42104	Dichtring f. Druckventil	1 410 206 020	
42105	Feder zum Druckventil	1 414 611 011	
42106	Rohranschluss	1 413 372 035	
42107	Rollenstößel	1 418 700 009	

VERSCHLEISSTEILE

Schlüssel Nr.	Benennung	Bestellnummer	a = aufbrauchen
42108	Regelhülse	1 410 326 054	
42109	Zahnkranz zur Regelhülse	1 416 336 071	
42110	Regelstange	1 416 006 004	
42112	Nockenwelle	1 416 106 010	
42113	Kugellager Antriebsseite	1 900 900 305	
42114	Kugellager Reglerseite	1 900 900 018	
42115	Rückschlagventil	1 417 410 091	
	KRAFTSTOFF-FILTER	0 450 108 003	
47502	Filtereinsatz	1 457 431 261	
47503	Dichtring	1 450 109 042	
	FOERDERPUMPE, elektr.	0 442 200 008	
50001	Kohlebürstensatz	1 137 014 000	
	<u>Gegenüberstellung</u> der Erzeugnisse der Einspritzausrüstung		
	0 408 026 012 bestehend aus:		
	PES 6 KL 70 A 120 R 19		
	0 428 023 012 EP/RLA 1/12 R		
	0 437 501 002 EP/DEC 100 R 2		
	0 450 108 003 FJ/DN 5/3		
	0 437 900 006 EP/EV 2/5		